

Package Contents

- 1 GE1337M KeyMander 2 Mobile Keyboard and Mouse Adapter for Mobile Devices
- 1 Micro USB cable
- 1 user instructions

A Hardware Overview

Front View

Rear View

Side View

GE1337M
KeyMander 2 Mobile Keyboard and Mouse Adapter for Mobile Devices
Quick Start Guide

Part No: RPP-1231-080G Released: 6/2021

Download K2 Mobile App

Hotkeys

Hotkey	Action
Alt+F1	Switch between Gaming Mode and Office Mode.
Alt+F2	Broadcasts Bluetooth connection for K2 Mobile app.
Alt+F3	Broadcasts Bluetooth connection for game controller.
Alt+F4 (press and hold for 3 seconds)	Disconnects Bluetooth connection on your devices.
Alt+F5	Enters or leaves the Hotkey Edit Mode.
Alt+F6	Enters iOS Mode for iOS devices.
Alt+F7	Enters Android Mode for Android devices.
Alt+F11	Enters factory firmware Upgrade Mode.
Alt+F12	Performs a factory reset.
F10	Toggles Turbo Mode on and off. The default setting is off.
F11	Toggles Macro Mode on and off. The default setting is off.

Hotkey Edit Mode Table (Alt+F5)
The Hotkey Edit Mode allows you to conveniently switch between General Mode or ADS Mode for Gaming Mode mouse sensitivity.

Hotkey	Function
[+]	Increases (+5) the X and Y value for mouse sensitivity.
[-]	Decreases (-5) the X and Y value for mouse sensitivity.
[X] + [Y]	Increases (+5) the X value for mouse sensitivity.
[X] - [Y]	Decreases (-5) the X value for mouse sensitivity.
[Y] + [X]	Increases (+5) the Y value for mouse sensitivity.
[Y] - [X]	Decreases (-5) the Y value for mouse sensitivity.
[+] [X]	Increases (+5) the X and Y value for mouse sensitivity.
[-] [X]	Decreases (-5) the X and Y value for mouse sensitivity.
[+] [Y]	Increases (+5) the X value for mouse sensitivity.
[-] [Y]	Decreases (-5) the X value for mouse sensitivity.
[+] [X] + [Y]	Increases (+5) the X and Y value for mouse sensitivity.
[-] [X] + [Y]	Decreases (-5) the X and Y value for mouse sensitivity.

LED Behavior

Lighting Color	Status
Flashes from Light Green to Dark Green	iOS Gaming Mode
Flashes from Orange to Brown	Android Gaming Mode
Flashes from White to Dark Grey	Office Mode
Flashes Green	Broadcasting Bluetooth for iOS Gaming Mode
Flashes Orange	Broadcasting Bluetooth for Android Gaming Mode
Flashes White	Broadcasting Bluetooth for Office Mode
Flashes Red	No controller detected under Gaming Mode
Flashes Blue	Broadcasting Bluetooth for K2 Mobile app.
Lights Purple	Hotkey Edit Mode.
Lights White	Performing a device reset or firmware upgrade.

* For a better gaming experience, it is recommended to disconnect the connection between device and the K2 Mobile app.

GE1337M KeyMander 2 Adaptador de teclado y ratón para dispositivos móviles

Requisitos del sistema
Hardware

- Mando inalámbrico PS DUALSHOCK®4
- Mando inalámbrico Xbox con Bluetooth (modelo 1708)
- iOS versión 13 / iPadOS13 / tvOS 13 o posterior
- Teclado USB y ratón USB
- No mandos de juego de las marcas requeridas ni los mandos de juego.

Software (aplicación móvil K2)

Plataforma de software	Versión
Android	Versión 7 o posterior
iOS	Versión 10 o posterior

Nota: El dispositivo móvil requiere compatibilidad con Bluetooth 4.0 y Bluetooth Low Energy (BLE).
* Compatible con ciertos dispositivos inalámbricos de teclado/ratón

A Revisión del hardware
Vista frontal

- Indicador LED

Vista posterior

- Puerto del teclado
- Puerto del ratón
- Conector de alimentación

Vista lateral

- Soporte para dispositivo móvil
- Puerto para el mando

Instalación del hardware
Modo de juego
El Modo de juego le permite jugar juegos FPS en su dispositivo iOS usando el teclado y el ratón.

- Conecte su mando con cable al puerto para el mando.
- Conecte su teclado y ratón USB al puerto del teclado y al del ratón.
Nota: Si está utilizando un conjunto de teclado/ratón inalámbrico, conecte el receptor al puerto del teclado.
- Para activar el GE1337M, conecte el conector de alimentación a una fuente de alimentación de 5 V, 2 A CC.

Modo oficina
El Modo oficina le permite controlar o teclear mensajes usando el teclado y el ratón. Para activar el Modo oficina, siga los siguientes pasos.

- Desde su dispositivo iOS, vaya a "Configuración" > "Accesibilidad" > seleccione "Táctil".
- Vaya a "AssistiveTouch".
- Active "AssistiveTouch" y vaya a "Dispositivo".

Para cambiar entre el Modo de juego y el Modo oficina pulse la tecla de acceso rápido **Alt + F1**, el LED se iluminará en blanco púrpura.

1 Aparecerá un puntero de ratón en forma de círculo en su dispositivo iOS. Ahora se encuentra en el Modo oficina.

Consideración
Si ha emparejado previamente su mando inalámbrico con el GE1337M y tiene problemas para volver a emparejarlo, visite <https://support.apple.com/en-us/HT204091> o el manual del usuario del GE1337M para obtener más información.

GE1337M KeyMander 2 Mobile Keyboard and Mouse Adapter for Mobile Devices

Requirements
Hardware

- PS DUALSHOCK®4 wireless controller
- Xbox wireless controller with Bluetooth (Model 1708)
- iOS 13 / iPadOS 13 / tvOS 13 or later
- Android 10 or later
- USB Keyboard and USB mouse
- Note:** Required branded game controllers are not included.

Software (K2 Mobile App)
The K2 Mobile app may be used on a secondary device for configuration of the GE1337M while actively using it with a primary device such as an iPad or AppleTV.

Software Platform	Version
Android	7 or later
iOS	10 or later

Note: The mobile device requires Bluetooth 4.0 and Bluetooth Low Energy (BLE) support.

A Hardware Overview
Front View

- LED Indicator

Rear View

- keyboard port
- mouse port
- power connector

Side View

- mobile device stand
- gamepad port

Installation
Gaming Mode
The Gaming Mode allows you to play FPS games on your mobile device using keyboard and mouse.

1 Connect your wired controller to the gamepad port. 2 Connect your USB keyboard and mouse to the keyboard and mouse port. If you are using a wireless keyboard / mouse set, plug the receiver into the keyboard port. 3 Connect the power connector to a 5V2A DC power supply.

1 Pair up the GE1337M with your mobile device. a) Enable Bluetooth on your mobile device. b) Find the name of your wired controller under Other Devices. 2 Download and install the K2 Mobile app for configuration. Press **Alt+F2** to pair up the GE1337M with your K2 Mobile app. Find the name of your wired controller under Other Devices. **Note:** For Android phone / tablet users, press **Alt+F7** and make sure to enable the GPS function before you begin to use the K2 Mobile app. For iPhone / iPad (iOS 13 or later) users, press **Alt+F6** and make sure to enable the Bluetooth Permission for the K2 Mobile app.

1 A circle-like mouse pointer appears on your iOS device, and you are now in the Office Mode.

Consideration
If your wireless controller was previously paired with the GE1337M, and you are having trouble pairing your wireless controller again. Please refer to the GE1337M user manual for more information.

Office Mode
The Office Mode allows you to control or key-in messages using keyboard and mouse. Follow step 1 to step 5 from the Installation section to complete the installation before you attempt to use Office Mode. For Android mobile devices, make sure you are under Android Mode (Alt+F7), and simply press hotkey **Alt+F1** to switch between Gaming Mode and Office Mode. For iOS mobile devices, make sure you are under iOS Mode (Alt+F6), and follow the steps below.

- From your iOS device, go to "Settings" > "Accessibility", and select "Touch".
- Go to "AssistiveTouch".
- Enable "AssistiveTouch" and scroll down to "Device".
- Press hotkey **Alt+F1** to switch between Gaming Mode and Office Mode, the LED lights solid white.
- Go to "Bluetooth Devices".
- Search and tap **GE1337M-Office Mode** to connect.

1 A circle-like mouse pointer appears on your iOS device, and you are now in the Office Mode.

Consideration
If your wireless controller was previously paired with the GE1337M, and you are having trouble pairing your wireless controller again. Please refer to the GE1337M user manual for more information.

Adattatore per mouse e tastiera mobile per dispositivi mobili GE1337M KeyMander 2

Requisiti di sistema
Hardware

- Controller wireless PS DUALSHOCK®4
- Controller wireless per Xbox con Bluetooth (modello 1708)
- iOS versione 13 / iPadOS13 / tvOS 13 o successiva
- Tastiera USB e mouse USB
- * Controller di gioco di marca richiesti non inclusi.

Software (app mobile K2)

Plattaforma Software	Versione
Android	Versione 7 o successiva
iOS	Versione 10 o successiva

Nota: Il dispositivo mobile richiede il supporto Bluetooth 4.0 e Bluetooth Low Energy (BLE).
* Compatibile con alcuni dispositivi di mouse / tastiera wireless selezionati.

A Revisione Hardware
Vista anteriore

- Indicatore LED

Vista posteriore

- Porta della tastiera
- Porta del mouse
- Connettore di alimentazione

Vista laterale

- Supporto per dispositivo mobile
- Porta per gamepad

Installazione Hardware
Modalità gioco
La modalità di gioco ti consente di giocare ai giochi FPS sul tuo dispositivo iOS utilizzando tastiera e mouse.

- Collega il controller cablato alla porta del gamepad.
- Collega la tastiera e il mouse USB alla porta della tastiera e alla porta del mouse.
Nota: Se si utilizza un set tastiera/mouse wireless, collegare il ricevitore alla porta della tastiera.
- Per attivare il GE1337M, collegare il connettore di alimentazione a un alimentatore DC da 5V2A.

1 Associa il GE1337M al tuo dispositivo iOS. a) Tocca Impostazioni sul tuo dispositivo iOS. b) Seleziona Bluetooth e assicurati che sia acceso. c) Trova il nome del tuo controller wireless in Altri dispositivi. d) Tocca il nome per connettere il controller wireless al tuo dispositivo iOS.

2 Scarica e installa l'app mobile K2 per la configurazione. Premere **Alt + F2** per associare il GE1337M al dispositivo mobile installato sull'app mobile K2.
Nota: • Se stai utilizzando un telefono/tablet Android, assicurati di abilitare la funzione GPS prima di iniziare a utilizzare l'app K2. • Se stai utilizzando un iPhone/iPad con iOS versione 13 o successiva, assicurati di abilitare l'autorizzazione Bluetooth per l'app mobile K2.

Modalità Office
La modalità Office ti permette di controllare o digitare messaggi usando la tastiera e il mouse. Per abilitare la modalità Office, segui i passaggi seguenti.

- Dal tuo dispositivo iOS, vai su "Impostazioni" > "Accessibilità" e seleziona "Tocco".
- Vai a "Tocco assistito".
- Abilita "Tocco assistito" e vai su "Dispositivo".

1 Premere il tasto di scelta rapida **Alt + F1** per passare dalla modalità di gioco alla modalità Office, il LED si illumina di bianco fosco.

- Vai a "Dispositivi Bluetooth".
- Cerca e tocca **GE1337M-Modalità Office** per connetterti.

1 Un puntatore del mouse a forma di cerchio appare sul tuo dispositivo iOS e ora sei in modalità Office.

Considerazioni
Se il tuo controller wireless è stato precedentemente associato al GE1337M e hai problemi ad associare nuovamente il controller wireless. Per ulteriori informazioni, visitare il manuale utente <https://support.apple.com/en-us/HT204091> o GE1337M.

Adaptateur de souris et clavier sans fil GE1337M KeyMander 2 pour appareils mobiles

Exigences du Système
Matériel

- Contrôleur sans fil PS DUALSHOCK®4
- Contrôleur sans fil Xbox avec Bluetooth (Modèle 1708)
- iOS version 13 / iPadOS13 / tvOS 13 ou ultérieure
- Clavier USB et souris USB
- * Contrôleurs de jeu de marque require non inclus

Logiciel (appli mobile K2)

Plateforme logicielle	Versión
Android	version 7 ou ultérieure
iOS	version 10 ou ultérieure

Remarque : L'appareil mobile doit supporter Bluetooth 4.0 et Bluetooth Low Energy (BLE).
* Compatible avec un choix de claviers/souris sans fil.

A Présentation du matériel
Vue de devant

- Indicateur LED

Vue de derrière

- Port de Clavier
- Port de Souris
- Connecteur d'alimentation

Vue latérale

- Support d'appareil mobile
- Port de manette de jeu

Installation matérielle
Mode jeu
Le mode jeu vous permet de jouer à des jeux FPS sur votre iPad ou iPhone en utilisant le clavier et la souris.

- Connectez votre contrôleur à fil au port de manette de jeu.
- Connectez votre clavier et souris USB au port de clavier et au port de souris.
Remarque : Si vous utilisez un ensemble claviers/souris sans fil, branchez le récepteur dans le port de clavier.
- Pour activer le GE1337M, connectez le Connecteur d'Alimentation à un circuit électrique 5V2A CC.

1 Jumelez le GE1337M avec votre appareil iOS. a) Tapez sur Paramètres dans votre appareil iOS. b) Sélectionnez Bluetooth et assurez-vous qu'il soit activé. c) Cherchez le nom de votre contrôleur sans fil sous Autres Appareils. d) Appuyez sur le nom pour connecter le contrôleur sans fil avec votre appareil iOS.

2 Téléchargez et installez l'app mobile K2 pour la configuration. Appuyez **Alt+F2** pour jumeler l'GE1337M avec votre appareil mobile installé dans l'app mobile K2.
Remarque : • Si vous utilisez un téléphone/tablet Android, veuillez vous assurer d'avoir activé la fonction GPS avant de commencer à utiliser l'app mobile K2. • Si vous utilisez un iPhone/iPad avec iOS version 13 ou ultérieure, veuillez vous assurer d'avoir activé l'autorisation Bluetooth pour l'app mobile K2.

1 Un pointeur de souris de type cercle apparaît sur votre iPad ou iPhone, vous êtes maintenant en Mode Bureau.

Consideration
Si votre contrôleur sans fil était précédemment jumelé avec le GE1337M et que vous rencontrez un problème, essayez de jumeler le contrôleur sans fil encore une fois. Veuillez aller sur <https://support.apple.com/en-us/HT204091> ou consultez le mode d'emploi du GE1337M pour plus d'informations.

Mode Bureau
Le Mode Bureau vous permet de contrôler ou de saisir des messages en utilisant le clavier et la souris. Pour activer le Mode Bureau, suivez les étapes ci-dessous.

- Depuis votre appareil iOS, allez sur "Paramètres" > "Accessibilité" et sélectionnez "Tactile".
- Allez sur "AssistiveTouch".
- Activez "AssistiveTouch" et allez sur "Appareil".
- Appuyez sur la touche **Alt+F1** pour passer entre le Mode Jeu et le Mode Bureau, la LED s'allume en blanc.
- Allez sur "Appareils Bluetooth".
- Cherchez et tapez sur **GE1337M-Mode Bureau** pour vous connecter.

1 Un pointeur de souris de type cercle apparaît sur votre iPad ou iPhone, vous êtes maintenant en Mode Bureau.

Consideration
Si votre contrôleur sans fil était précédemment jumelé avec le GE1337M et que vous rencontrez un problème, essayez de jumeler le contrôleur sans fil encore une fois. Veuillez aller sur <https://support.apple.com/en-us/HT204091> ou consultez le mode d'emploi du GE1337M pour plus d'informations.

GE1337M мобильный адаптер клавиатуры и мыши KeyMander 2 для мобильных устройств

Системные требования
Оборудование

- Беспроводной контроллер PS DUALSHOCK®4
- Беспроводной контроллер Xbox с функцией Bluetooth (модель 1708)
- iOS версии 13 / iPadOS13 / tvOS 13 или более поздней версии
- USB-клавиатура и USB-мышь
- * Требуемые фирменные игровые контроллеры не прилагаются.

Программное обеспечение (Мобильное приложение K2)

Программная платформа	Версия
Android	Версия 7 или более поздняя версия
iOS	Версия 10 или более поздняя версия

Примечание: Мобильное устройство должно поддерживать Bluetooth 4.0 и функцию Bluetooth Low Energy (BLE).
* Совместно с избранными беспроводными клавиатурами и мышами

A Обзор оборудования
Вид сверху

- Светодиодный индикатор

Вид сбоку

- Порт клавиатуры
- Порт мыши
- Разъем питания

Установка оборудования
Игровой режим
Игровой режим позволяет играть в игры FPS на устройстве iOS с помощью клавиатуры и мыши.

- Подключите проводной контроллер к порту для геймпада.
- Подключите USB-клавиатуру и мышь к порту клавиатуры и мыши.
Примечание: При использовании комплекта беспроводной мыши и клавиатуры подключите его ресивер к порту клавиатуры.
- Для активирования GE1337M, подключите к разъему питания источник питания постоянного тока 5В/2А.

1 Выполните сопряжение GE1337M с устройством iOS. a) Нажмите «Настройки» на устройстве iOS. b) Выберите Bluetooth и проверьте, что данная функция включена. c) Найдите имя беспроводного контроллера в разделе «Другие устройства». d) Нажмите на имя, чтобы подключить беспроводной контроллер к устройству iOS.

2 Скачайте и установите приложение K2 для конфигурации. Нажмите **Alt+F2**, чтобы выполнить сопряжение GE1337M с мобильным устройством, на котором установлено приложение K2.
Примечание: • При использовании телефона или планшета на базе Android обязательно включите функцию GPS перед началом использования мобильного приложения K2. • При использовании iPhone / iPad с iOS версии 13 или более поздней версии обязательно включите разрешение Bluetooth для мобильного приложения K2.

Режим офиса
Режим офиса позволяет осуществлять управление или вводить сообщения с помощью клавиатуры и мыши. Для включения режима офиса выполните описанные ниже шаги.

- На устройстве iOS перейдите в меню «Настройки» > «Специальные возможности» и выберите «Касания».
- Перейдите в раздел «Вспомогательные касания» и перейдите в раздел «Устройство».
- Включите функцию «Вспомогательные касания» и перейдите в раздел «Устройство».

1 Нажмите комбинацию клавиш **Alt+F1** для переключения между игровым режимом и режимом офиса, светодиодные индикаторы будут гореть белым цветом.

- Перейдите в меню «Устройства Bluetooth».
- Найдите и выберите пункт «GE1337M-режим офиса», чтобы установить подключение.

1 Кольцевидный курсор мыши появится на экране устройства iOS, теперь вы находитесь в режиме офиса.

Принимаяемые во внимание условия
Если для беспроводного контроллера ранее устанавливалось сопряжение с GE1337M, и вы испытываете трудности при повторном сопряжении беспроводного контроллера. Подробнее см. на сайте <https://support.apple.com/en-us/HT204091> или в руководстве пользователя GE1337M.

GE1337M KeyMander 2 Mobilier Tastatur- und Mousadapter für mobile Geräte

Systemanforderungen
Hardware

- PS DUALSHOCK®4 Drahtloser Controller
- Xbox Drahtloser Controller mit Bluetooth (Modell 1708)
- iOS Version 13 / iPadOS13 / tvOS 13 oder höher
- USB Tastatur und USB Maus
- * Erforderliche Controller sind nicht enthalten.

Software (K2 Mobil App)

Software Plattform	Versión
Android	Versión 7 oder höher
iOS	Versión 10 oder höher

Hinweis: Das mobile Gerät benötigt Bluetooth 4.0 und Bluetooth Low Energy (BLE) Unterstützung.
* Kompatibel mit ausgewählten drahtlosen Tastatur-/Mausgeräten

A Hardware Übersicht
Ansicht von vorne

- LED-Anzeige

Ansicht von hinten

- Tastaturanschluss
- Mausanschluss
- Netzanschluss

Seitenansicht

- Mobilgeräteständer
- Gamepad Anschluss

Hardware Installation
Spielmodus
Im Spielmodus können Sie FPS-Spiele auf Ihrem iOS Gerät mit Tastatur und Maus spielen.

- Schließen Sie Ihren kabelgebundenen Controller an den Gamepad Anschluss an.
- Schließen Sie Ihre USB-Tastatur und Maus an den Tastaturanschluss und den Mausanschluss an.
Hinweis: Wenn Sie ein kabelloses Tastatur-/Mausset verwenden, schließen Sie den Empfänger an den Tastaturanschluss an.
- Schließen Sie den Stromstecker an eine 5V2A DC Gleichstromversorgung an, um den GE1337M zu aktivieren.

1 Koppeln Sie den GE1337M mit Ihrem iOS Gerät. a) Tippen Sie auf Ihrem iOS Gerät auf Einstellungen. b) Wählen Sie Bluetooth und stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet ist. c) Suchen Sie den Namen Ihres drahtlosen Controllers unter Andere Geräte. d) Tippen Sie auf den Namen, um den drahtlosen Controller mit Ihrem iOS Gerät zu verbinden.

2 Laden und installieren Sie die K2 Mobil App zur Konfiguration. Drücken Sie **Alt+F2**, um den GE1337M mit Ihrem mobilen Gerät zu koppeln, auf dem die K2 Mobil App installiert ist.
Hinweis: • Wenn Sie ein Android Telefon/Tablet verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die GPS Funktion aktiviert ist, bevor Sie die K2 Mobil App verwenden. • Wenn Sie ein iPhone/iPad mit iOS Version 13 oder höher verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Bluetooth Berechtigung für die K2 Mobil App aktivieren.

1 Ein kreisförmiger Mauszeiger erscheint auf Ihrem iOS Gerät. Sie befinden sich nun im Büromodus.

Hinweise
Wenn Ihr drahtloser Controller zuvor mit dem GE1337M gekoppelt war und Sie Probleme haben, Ihren drahtlosen Controller erneut zu paaren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://support.apple.com/en-us/HT204091> oder im GE1337M Benutzerhandbuch.

Büromodus
Im Büromodus können Sie Nachrichten über Tastatur und Maus steuern oder eingeben. Befolgen Sie zum Aktivieren des Büromodus die nachstehenden Schritte.

- Gehen Sie auf Ihrem iOS Gerät auf "Einstellungen" > "Eingabehilfen" und wählen Sie "Touch".
- Gehen Sie zu "AssistiveTouch".
- Aktivieren Sie "AssistiveTouch" und gehen Sie zu "Gerät".
- Drücken Sie die Direkttaste **Alt+F1**, um zwischen Spielmodus und Büromodus umzuschalten. Die LED leuchtet durchgehend weiß.
- Gehen Sie zu "Bluetooth Geräte".
- Suchen und tippen Sie auf **GE1337M Büromodus**, um eine Verbindung herzustellen.

1 Ein kreisförmiger Mauszeiger erscheint auf Ihrem iOS Gerät. Sie befinden sich nun im Büromodus.

Hinweise
Wenn Ihr drahtloser Controller zuvor mit dem GE1337M gekoppelt war und Sie Probleme haben, Ihren drahtlosen Controller erneut zu paaren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://support.apple.com/en-us/HT204091> oder im GE1337M Benutzerhandbuch.

Мобильный адаптер клавиатуры и мыши GE1337M KeyMander 2 для мобильных устройств

Системні вимоги
Обладнання

- Бездротовий контролер PS DUALSHOCK®4
- Бездротовий контролер Xbox з Bluetooth (модель 1708)
- Версія iOS 13 / iPadOS13 / tvOS 13 або більш пізня
- Клавіатура USB та миша USB
- * Необхідні фірмові контролери не входять до комплекту.

Програмне забезпечення (мобільний додаток K2)

Програмна платформа	Версія
Android	Версія 7 або більш пізня
iOS	Версія 10 або більш пізня

Примітка: Мобільний пристрій повинен підтримувати Bluetooth 4.0 та Bluetooth Low Energy (BLE).
* Сумісність з вибраними пристроями бездротової клавіатури / миші

Aгляд обладнання
Вигляд спереду

- Світлодіодний індикатор

Вигляд ззаду

- Порт клавіатури
- Порт миші
- Роз'єм живлення

Встановлення обладнання
Ігровий режим
Ігровий режим дозволяє грати у FPS-ігри на пристрої iOS за допомогою клавіатури та миші.

- Під'єднайте дротовий контролер до порту ігрової консолі.
- Під'єднайте USB-клавіатуру та мишу до порту клавіатури та миші.
Примітка: Якщо ви користуєтесь комплектом бездротової клавіатури/миші, вставте приймач у порт клавіатури.
- Для активації GE1337M під'єднайте роз'єм живлення до джерела живлення постійного струму 5 В 2 А.

1 Сполучіть GE 1337M з пристроєм iOS. a) Натисніть на «Settings» на пристрої iOS. b) Вибірть Bluetooth та переконайтесь, що його увімкнено. c) Знайдіть назву свого бездротового контролера в Other Devices. d) Натисніть назву для з'єднання бездротового контролера з пристроєм iOS.

2 Завантажте та встановіть додаток K2 для налаштування. Натисніть **Alt+F2**, щоб сполучити GE1337M з мобільним пристроєм, на якому встановлено мобільний додаток K2.
Примітка: • Якщо ви користуєтесь телефоном/планшетом на Android, не забудьте увімкнути функцію GPS перед тим, як почати використовувати мобільний додаток K2. • Якщо ви використовуєте iPhone/iPad з iOS версії 13 або вище, не забудьте увімкнути дозвіл Bluetooth для мобільного додатка K2.

Офісний режим
Офісний режим дозволяє контролювати або вводити повідомлення за допомогою клавіатури та миші. Щоб увімкнути офісний режим, виконайте наведені нижче кроки.

- На пристрої iOS перейдіть до «Settings» > «Аксесуарність» та виберіть «Touch».
- Перейдіть до «AssistiveTouch».
- Увімкніть «AssistiveTouch» та перейдіть до «Device».

1 Натисніть гарячу клавішу **Alt+F1** для переключення між ігровим режимом та офісним режимом, світлодіод буде постійно горіти білим кольором.

- Перейдіть до «Bluetooth Devices».
- Знайдіть та натисніть **GE1337M-Office Mode** для з'єднання.

1 На вашому мобільному пристрої iOS з'явиться вказівник миші у вигляді кільця, і ви перейдете до офісного режиму.

Облаштування
Якщо ваш бездротовий контролер раніше було сполучено з GE1337M і у вас з'явилася проблема з повторним сполученням вашого бездротового контролера. Зверніться до <https://support.apple.com/en-us/HT204091> або пошукіть користувача GE1337M по додатку. інформацію.

Requisitos do sistema

Hardware

- Controlador sem fios PS DUALSHOCK®4
- Controlador sem fios Xbox com Bluetooth (Modelo 1708)
- iOS versão 13 / iPadOS13 / tvOS 13 ou superior
- Teclado USB e rato USB
- Os controladores de jogo de marca necessários não estão incluídos.

Software (aplicação móvel K2)

Plataforma de software	Versão
Android	Versão 7 ou superior
iOS	Versão 10 ou superior

Nota: O dispositivo móvel requer Bluetooth 4.0 e suporte de Bluetooth Low Energy (BLE).
 * Compatível com dispositivos teclado/rato sem fios selecionados

Revisão do hardware

- Vista frontal**
 1 Indicador LED
- Vista posterior**
 1 Porta do teclado
 2 Porta do rato
 3 Conector de alimentação
- Vista lateral**
 1 Suporte dispositivo móvel
 2 Porta do Gamepad

Instalação do hardware

Gaming Mode (Modo Jogos)

O modo de jogo permite-lhe jogar jogos FPS no seu dispositivo iOS usando o teclado e o rato.

- 1 Ligue o controlador com fios à porta do Gamepad.
- 2 Ligue o teclado e rato USB à porta do teclado e à porta do rato.
Nota: Se está a usar um conjunto sem fios teclado/rato, ligue o receptor à porta teclado.
- 3 Para ativar o GE1337M, ligue o conector de alimentação a uma fonte de alimentação 5V2A DC.

- 1 Emparelhe o GE1337M com o dispositivo iOS. a) Toque em Definições no seu dispositivo iOS. b) Seleccione o Bluetooth e certifique-se de que está ligado.
- 2 Encontre o controlador sem fios em Outros dispositivos.
- 3 Encontre o controlador sem fios em Outros dispositivos.

Xbox	Controlador sem fios Xbox
PS4	Controlador sem fios DUALSHOCK 4
- 4 Toque no nome para ligar o controlador sem fios com o dispositivo iOS.

Aplicação móvel K2

- 1 Prima a tecla de atalho **Alt+F1** para alternar entre o modo de jogo e o modo escritório, o LED acende a branco sólido.
- 2 Vá a "Dispositivos Bluetooth".
- 3 Pesquise e toque no modo **escritório** GE1337M para ligar.

7 Aparece o cursor do rato com formato em círculo no dispositivo iOS, e está agora no modo escritório.

Office Mode (Modo Escritório)

O modo escritório permite-lhe controlar ou digitar mensagens usando o teclado e o rato. Para ativar o Modo escritório, siga os passos abaixo:

- 1 A partir do dispositivo iOS, vá a "Definições" > "Acessibilidade", e seleccione "Tocar".
- 2 Vá a "ToqueAuxiliar".
- 3 Ative "ToqueAuxiliar" e vá a "Dispositivo".

Aplicação móvel K2

- 1 Prima a tecla de atalho **Alt+F1** para alternar entre o modo de jogo e o modo escritório, o LED acende a branco sólido.
- 2 Vá a "Dispositivos Bluetooth".
- 3 Pesquise e toque no modo **escritório** GE1337M para ligar.

7 Aparece o cursor do rato com formato em círculo no dispositivo iOS, e está agora no modo escritório.

Consideração
 Se o controlador sem fios foi emparelhado anteriormente com o GE1337M, e está a ter problemas a emparelhar novamente o controlador sem fios. Vá a <https://support.apple.com/en-us/HT204091> ou ao manual de utilizador GE1337M para mais informações.

システム要件

ハードウェア

- PS DUALSHOCK®4 ワイヤレスコントローラー
- Bluetooth 搭載 Xbox ワイヤレスコントローラー (モデル 1708)
- iOSバージョン13/iPadOS13/tvOS 13 以降
- USB キーボードと USB マウス
- 各ブランドのゲームコントローラーは付属していません。

ソフトウェア (K2 モバイルアプリ)

ソフトウェアプラットフォーム	バージョン
Android	バージョン7 以降
iOS	バージョン10 以降

注意: 携帯端末が Bluetooth 4.0 および Bluetooth Low Energy (BLE) をサポートしている必要があります。
 *一部ワイヤレスキーボード/マウスデバイス互換

製品各品名称

- フロントパネル**
 1 LED ランプ
- リアパネル**
 1 キーボードポート
 2 マウスポート
 3 電源コネクタ

サイドパネル

- 1 携帯端末スタンド
- 2 ゲームパッドポート

ハードウェアのインストール

ゲーミングモードでは、キーボードとマウスを使って iOS デバイスで FPS ゲームをプレイすることができます。

- 1 有線コントローラーをゲームパッドポートに接続してください。
- 2 USB キーボードとマウスをキーボードポートに接続してください。
注意: ワイヤレスキーボード/マウスのセットをご利用の場合、受信機をキーボードポートに挿入してください。
- 3 GE1337M を有効にするには、電源コネクタを 5V2A DC 電源に接続してください。

設定のために、アプリをダウンロードしてインストールしてください。Bluetooth を押し、K2 モバイルアプリをインストールし、携帯端末と GE1337M をペアリングしてください。
注意:
 • Android スマートフォン/タブレットをご利用の場合、K2 モバイルアプリの使用を開始する前に GPS 機能を有効にしてください。
 • iOS バージョン 13 以降搭載の iPhone/iPad をご利用の場合、K2 モバイルアプリに対する Bluetooth 許可を有効にしてください。

設定のために、アプリをダウンロードしてインストールしてください。Bluetooth を押し、K2 モバイルアプリをインストールし、携帯端末と GE1337M をペアリングしてください。
注意:
 • Android スマートフォン/タブレットをご利用の場合、K2 モバイルアプリの使用を開始する前に GPS 機能を有効にしてください。
 • iOS バージョン 13 以降搭載の iPhone/iPad をご利用の場合、K2 モバイルアプリに対する Bluetooth 許可を有効にしてください。

オフィスモード

オフィスモードでは、キーボードとマウスを使用してコントロールしたり、メッセージを入力したりすることができます。以下の手順に従い、オフィスモードを有効にしてください。

- 1 iOS デバイスから、「設定」>「アクセシビリティ」を開き、「タッチ」を選択してください。
- 2 「AssistiveTouch」に移動してください。
- 3 「AssistiveTouch」を有効にして、「デバイス」に移動してください。

ホットキー **Alt+F1** を押してゲーミングモードとオフィスモードを切り替えてください。白い LED が点灯します。

7 iOS デバイスに丸い形のマウスポインタが表示され、オフィスモードになります。

注意点
 ご利用のワイヤレスコントローラーを以前に GE1337M とペアリングしたことがあり、ワイヤレスコントローラーを再度ペアリングできない場合、詳細情報は <https://support.apple.com/en-us/HT204091> または GE1337M ユーザーマニュアルを参照してください。

Sistem Gereksinimleri

- Donanım**
- PS DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazı
 - Xbox Bluetooth®u kablosuz oyun kumandası (Model 1708)
 - iOS sürüm 13 / iPadOS13 / tvOS 13 veya üzeri
 - USB Klavye ve USB Fare
 - Gerektiğinde, markalı oyun kumandaları dâhil değildir.

Donanım Kurulumu

Oyun Modu

Oyun Modu sayesinde iOS cihazlarınızda klavye ve fare kullanılarak FPS oyunlarını oynayabilirsiniz.

- 1 Kablolu kontrol Oyun Kolu Bağlantı Noktasına bağlayın.
- 2 USB klavye ve fareni, Klavye Bağlantı Noktasına ve Fare Bağlantı Noktasına bağlayın.
- 3 GE1337M cihazını etkinleştirmek için Güç Konektörünü bir 5V2A DC güç kaynağına bağlayın.

- 1 GE1337M cihazını iOS cihazınıza eşleştirin. a) iOS cihazınıza Ayarlar'a dokununuz. b) Bluetooth'u seçin ve açık olduğundan emin olun. c) Diğer Cihazlar kısmında kablosuz kontrol cihazınızı simüli bulun.
- 2 Podlaçtırıcı Klavyatüre USB i mysz do gniazda klavyatüri i gniazda myszy. **Uwaga:** Jeśli używa się zestawu bezprzewodowej klavyatüri/mysz, należy podlaçtırzyć odbiornik do portu klavyatüri.
- 3 Poblaçtır i zainstalowaç aplikację do konfiguracji. Naciwnaç Alt+F2, aby sparowaç GE1337M z urządzeniem przenośnym, w którym zainstalowano aplikację mobilną K2. **Uwaga:** Jeśli używa się telefonu / tabletu z systemem Android, należy pamiętać, aby wlaçczyć funkcję GPS przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji mobilnej K2. • Jeśli używa się iPhone'a/iPada z systemem iOS w wersji 13 lub nowszej, należy pamiętać, aby wlaçczyć uprawnienia Bluetooth dla aplikacji mobilnej K2.

Aplicação móvel K2

- 1 Oyun Modu ve Ofis Modu arasında geçiş yapmak için **Alt+F1** kısayol tuşuna basın, LED ışık sabit beyaz yanar.
- 2 "Bluetooth Cihazlar" kısmına gidin.
- 3 Arama yaparak **GE1337M Ofis Modunu** bulun ve üzerine dokunarak bağlanın.

7 iOS cihazınızda daire benzeri bir fare işaretçisi belirir ve Ofis Moduna geçiş yapmış olursunuz.

Ofis Modu

Ofis Modu, klavye ve fare kullanarak kontrol etmenizi veya mesaj yazmanızı sağlar. Ofis Modunu etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

- 1 iOS cihazınızdan "Ayarlar" > "Erişilebilirlik" menüsüne giderek "Dokunma" seçeneğini seçin.
- 2 "AssistiveTouch" kısmına gidin.
- 3 "AssistiveTouch" işlevini etkinleştirin ve "Cihaz" kısmına gidin.

Aplicação móvel K2

- 1 Oyun Modu ve Ofis Modu arasında geçiş yapmak için **Alt+F1** kısayol tuşuna basın, LED ışık sabit beyaz yanar.
- 2 "Bluetooth Cihazlar" kısmına gidin.
- 3 Arama yaparak **GE1337M Ofis Modunu** bulun ve üzerine dokunarak bağlanın.

7 iOS cihazınızda daire benzeri bir fare işaretçisi belirir ve Ofis Moduna geçiş yapmış olursunuz.

Değerlendirme
 Kablosuz kontrol cihazınız daha önce GE1337M ile eşleştirilmiş ve kablosuz kontrol cihazınızı eşleştirilme sorun yaşıyorsanız, lütfen daha fazla bilgi için <https://support.apple.com/en-us/HT204091> adresini ziyaret edin veya GE1337M kullanıcı kılavuzuna bakın.

시스템 요구 사항

- 하드웨어**
- PS DUALSHOCK®4 무선 컨트롤러
 - Bluetooth 지원 Xbox 무선 컨트롤러 (모델 1708)
 - iOS 버전 13 / iPadOS13 / tvOS 13 이상
 - USB 키보드 및 USB 마우스
 - 게임 컨트롤러는 제품 패키지에 포함되어 있지 않습니다.

하드웨어 설치

게이밍 모드에서는 키보드와 마우스를 사용하여 iOS 기기에서 FPS 게임을 플레이할 수 있습니다.

- 1 무선 컨트롤러를 게임패드 포트에 연결하십시오.
- 2 USB 키보드와 마우스를 각각 키보드 포트와 마우스 포트에 연결하십시오.
- 3 GE1337M을 활성화하기 위해 전원 커넥터를 5V2A DC 전원 공급 장치에 연결하십시오.

설정을 위해, 앱을 다운로드하여 설치하십시오. Bluetooth를 누르고 K2 모바일 앱을 설치하십시오. Bluetooth를 누르고 K2 모바일 앱을 설치하십시오. Bluetooth를 누르고 K2 모바일 앱을 설치하십시오.

설정을 위해, 앱을 다운로드하여 설치하십시오. Bluetooth를 누르고 K2 모바일 앱을 설치하십시오. Bluetooth를 누르고 K2 모바일 앱을 설치하십시오.

설정을 위해, 앱을 다운로드하여 설치하십시오. Bluetooth를 누르고 K2 모바일 앱을 설치하십시오. Bluetooth를 누르고 K2 모바일 앱을 설치하십시오.

Office Mode

Office Mode에서는 키보드와 마우스를 사용하여 소스를 제어하거나 메시지를 입력할 수 있습니다. Office Mode를 활성화하려면 다음 절차를 따르십시오.

- 1 iOS 기기에서 "설정" > "손쉬운 사용"으로 이동하여 "터치"를 선택하십시오.
- 2 "AssistiveTouch"로 이동하십시오.
- 3 "AssistiveTouch"를 활성화하고 "기기"로 이동하십시오.

단축키 **Alt+F1**을 눌러 게이밍 모드와 Office Mode 사이에서 전환합니다. LED 표시등이 흰색이 점등됩니다.

7 Office Mode로 전환되면 iOS 기기에서 원 모양의 마우스 포인터가 나타납니다.

유의 사항
 이전에 GE1337M과 페어링했던 무선 컨트롤러를 다시 페어링하는 데 문제가 있는 경우, <https://support.apple.com/en-us/HT204091> 또는 GE1337M 사용자 매뉴얼에서 자세한 내용을 참조하십시오.

Wymagania systemowe

- Sprzętowanie**
- Bezprzewodowy kontroler PS DUALSHOCK®4
 - Sterownik bezprzewodowy Xbox z Bluetooth (Model 1708)
 - iOS wersja 13 / iPadOS13 / tvOS 13 lub nowszy
 - Klawiatura i mysz USB
 - Nie zawiera wymaganych markowych kontrolerów gier.

Instalacja sprzętu

Tryb gry

Tryb gry umożliwia rozgrywkę w gry FPS na urządzeniu z systemem iOS za pomocą klawiatury i myszy.

- 1 Podlaçtırıcı Klavyatüre USB i mysz do gniazda klavyatüri i gniazda myszy. **Uwaga:** Jeśli używa się zestawu bezprzewodowej klavyatüri/mysz, należy podlaçtırzyć odbiornik do portu klavyatüri.
- 2 Podlaçtır i zainstalowaç aplikację do konfiguracji. Naciwnaç Alt+F2, aby sparowaç GE1337M z urządzeniem przenośnym, w którym zainstalowano aplikację mobilną K2. **Uwaga:** Jeśli używa się telefonu / tabletu z systemem Android, należy pamiętać, aby wlaçczyć funkcję GPS przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji mobilnej K2. • Jeśli używa się iPhone'a/iPada z systemem iOS w wersji 13 lub nowszej, należy pamiętać, aby wlaçczyć uprawnienia Bluetooth dla aplikacji mobilnej K2.

Aplicação móvel K2

- 1 Sparowaç GE1337M z urządzeniem iOS. a) Stuknąć "Ustawienia" na urządzeniu z systemem iOS. b) Wybrać Bluetooth i upewnić się, że jest wlaçczony. c) Znaleçtır nazwę kontrolera bezprzewodowego w części Inne urządzenia.
- 2 Naciwnaç klawisz skrótów **Alt+F1**, aby przełaçtır się między trybem gry, a trybem biurowym, dioda LED zaświeci się na biało.
- 3 Przełaçtır do "Urządzenia Bluetooth".
- 4 Wyszukaç i stuknąć "Ofisowy tryb modu".

7 Na urządzeniu z systemem iOS pojawi się okrągły wskaźnik myszy, co oznacza, że urządzenie jest w trybie biurowym.

Tryb biurowy

Tryb biurowy umożliwia sterowanie lub wpisywanie komunikatów za pomocą klawiatury i myszy. Aby wyłączyć tryb biurowy, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

- 1 Na urządzeniu z systemem iOS wybrać "Ustawienia" > "Dostępność", a następnie wybrać "Dotyk".
- 2 Przećtır do "AssistiveTouch".
- 3 Wlaçczyć "AssistiveTouch" i przećtır do "Urządzenie".

Aplicação móvel K2

- 1 Naciwnaç klawisz skrótów **Alt+F1**, aby przełaçtır się między trybem gry, a trybem biurowym, dioda LED zaświeci się na biało.
- 2 Przełaçtır do "Urządzenia Bluetooth".
- 3 Wyszukaç i stuknąć "Ofisowy tryb modu", aby nawiązaç połączenie.

7 Na urządzeniu z systemem iOS pojawi się okrągły wskaźnik myszy, co oznacza, że urządzenie jest w trybie biurowym.

Dziękujemy
 Jeśli kontroler bezprzewodowy został wcześniej sparowany z GE1337M, a jednak pojawia się problem z ponownym sparowaniem kontrolera. Należy przećtır na stronie <https://support.apple.com/en-us/HT204091> lub skorzystać z podręcznika użytkownika GE1337M, aby uzyskać więcej informacji.

系统要求

- 硬件**
- PS DUALSHOCK®4 无线控制器
 - 支持蓝牙的 Xbox 无线控制器 (型号 1708)
 - iOS 版本 13 / iPadOS13 / tvOS 13 或更高版本
 - USB 键盘与 USB 鼠标
 - 不随附所需品牌的游戏控制器。

硬件安装

在游戏模式下，您可以使用键盘和鼠标在 iOS 设备上玩 FPS 游戏。

- 1 将有线控制器连接至手柄端口。
- 2 将 USB 键盘和鼠标连接到键盘端口和鼠标端口。
注意: 如果您使用无线键盘/鼠标组合，请将接收器插入键盘端口。
- 3 要激活 GE1337M，将电源连接器连接到 5V2A DC 电源。

为进行配置，请下载并安装 K2 Mobile App。按 Alt+F2，将 GE1337M 与已安装 K2 Mobile App 的移动设备配对。

为进行配置，请下载并安装 K2 Mobile App。按 Alt+F2，将 GE1337M 与已安装 K2 Mobile App 的移动设备配对。

为进行配置，请下载并安装 K2 Mobile App。按 Alt+F2，将 GE1337M 与已安装 K2 Mobile App 的移动设备配对。

办公模式

在办公模式下，您可以使用键盘和鼠标控制或输入消息。要启用办公模式，请按以下步骤操作。

- 1 在您的 iOS 设备上，进入“设置”>“辅助功能”，然后选择“触控”。
- 2 进入“辅助触控”。
- 3 启用“辅助触控”，然后进入“设备”。

按快捷键 **Alt+F1** 在游戏模式和办公模式之间切换，LED 灯亮白色。

7 iOS 设备上会出现一个圆形的鼠标指针，表示您已进入办公模式。

注意事项
 如果您的无线控制器之前已与 GE1337M 配对，但您再次遇到了无法和无线控制器配对的情况，请访问 <https://support.apple.com/en-us/HT204091>，或查看 GE1337M 用户指南了解更多息。

Caracter de sistem

- Hardware**
- Controler fără fir PS DUALSHOCK®4
 - Controler wireless Xbox cu Bluetooth (Model 1708)
 - iOS versiunea 13 / iPadOS13 / tvOS 13 sau mai recentă
 - Tastatură USB și mouse USB
 - Controlerile de jocuri necesare ale mărcilor respective nu sunt incluse.

Instalare hardware

Mod Joc

Modul Joc vă permite să jucați jocuri FPS pe dispozitivul iOS folosind tastatură și mouse-ul.

- 1 Conectați controlerul cu fir la portul pentru gamepad.
- 2 Conectați tastatură și mouse-ul USB la portul pentru tastatură și respectiv la portul pentru mouse.
Notă: Dacă utilizați un kit tastatură/mouse fără fir, conectați receptorul în portul pentru tastatură.
- 3 Pentru a activa GE1337M, conectați conectorul de alimentare la o sursă de alimentare c.c. de 5 V/2 A.

Aplicatia pentru mobil K2

- 1 Asociați GE1337M cu dispozitivul dvs. iOS. a) Atingeți Configurări pe dispozitivul iOS. b) Selectați Tastatură și asigurați-vă că este pornit.
- 2 Descarcăți și instalați aplicația K2 pentru configurare. Apăsăți Alt+F2 pentru a asocia GE1337M cu dispozitivul dumneavoastră mobil pe care este instalată aplicația pentru mobil K2.
Notă:
 • Dacă utilizați un telefon/tabletă cu Android, asigurați-vă că activați funcția GPS înainte de a începe să utilizați aplicația pentru mobil K2.
 • Dacă utilizați un iPhone/iPad cu iOS versiunea 13 sau superioară, asigurați-vă că activați Permisivne Bluetooth pentru aplicația pentru mobil K2.

Aplicatia pentru mobil K2

- 1 Apăsăți tasta rapidă **Alt+F1** pentru a comuta între Modul Joc și Modul Office. LED se aprinde în culoarea alba.
- 2 Mergeți la "Dispozitive Bluetooth".
- 3 Căutați și atingeți GE1337M-Ofis Mode pentru conecta.

7 Pe dispozitivul dvs. iOS apare un indicator mouse în formă de cerc și acum sunteți conectat în Modul Office.

De reținut
 În cazul în care controlerul fără fir a fost asociat anterior cu GE1337M și dacă întâmpinați probleme cu reasocierea controlerului fără fir, Mergeți la adresa <https://support.apple.com/en-us/HT204091> sau la manualul utilizatorului GE1337M pentru mai multe informații.

Mod Office

Modul Office vă permite să controlați sau să scrieți mesaje folosind tastatură și mouse-ul. Pentru a activa Modul Office, urmați pașii de mai jos.

- 1 Pe dispozitivul iOS, mergeți la "Configurări" > "Acessibilitate", și selectați "Atingeți".
- 2 Mergeți la "AssistiveTouch".
- 3 Activați "AssistiveTouch" și mergeți la "Dispozitiv".

Aplicatia pentru mobil K2

- 1 Apăsăți tasta rapidă **Alt+F1** pentru a comuta între Modul Joc și Modul Office. LED se aprinde în culoarea alba.
- 2 Mergeți la "Dispozitive Bluetooth".
- 3 Căutați și atingeți GE1337M-Ofis Mode pentru conecta.

7 Pe dispozitivul dvs. iOS apare un indicator mouse în formă de cerc și acum sunteți conectat în Modul Office.

De reținut
 În cazul în care controlerul fără fir a fost asociat anterior cu GE1337M și dacă întâmpinați probleme cu reasocierea controlerului fără fir, Mergeți la adresa <https://support.apple.com/en-us/HT204091> sau la manualul utilizatorului GE1337M pentru mai multe informații.

系統要求

- 硬體**
- PS DUALSHOCK®4 無線控制器
 - 支援藍芽的 Xbox 無線控制器 (型號 1708)
 - iOS 版本 13 / iPadOS13 / tvOS 13 或更高版本
 - USB 鍵盤及滑鼠
 - 不隨附所需品牌的遊戲控制器。

硬體安裝

在遊戲模式下，您可以使用鍵盤和滑鼠在 iOS 設備上玩 FPS 遊戲。

- 1 將有線控制器連接至遊戲搖桿連接埠。
- 2 將 USB 鍵盤和滑鼠連接到鍵盤連接埠和滑鼠連接埠。
- 3 將電源連接埠連接 5V2A DC 電源以啟動 GE1337M。

為進行配置，请下载并安装 K2 Mobile App。按 Alt+F2，将 GE1337M 与已安装 K2 Mobile App 的行動裝置配對。

為進行配置，请下载并安装 K2 Mobile App。按 Alt+F2，将 GE1337M 与已安装 K2 Mobile App 的行動裝置配對。

為進行配置，请下载并安装 K2 Mobile App。按 Alt+F2，将 GE1337M 与已安装 K2 Mobile App 的行動裝置配對。

生產力模式

在生產力模式下，您可以使用鍵盤和滑鼠控制或輸入消息。啟用生產力模式，請按以下步驟操作。

- 1 在您的 iOS 設備上，進入“設置”>“輔助工具”，然後選擇“觸控”。
- 2 進入“輔助觸控”。
- 3 啟用“輔助觸控”，下拉進入“設備”。

按快捷鍵 **Alt+F1** 在遊戲模式和生產力模式之間切換，LED 燈亮白色。

7 iOS 設備上會出現一個圓形的滑鼠指標，代表已進入生產力模式。

注意事項
 如果您的無線控制器之前已与 GE1337M 配對，但您再次遇到了無法和無線控制器配對的情況，請訪問 <https://support.apple.com/en-us/HT204091>，或查看 GE1337M 使用者指南瞭解更多資訊。